



## БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР

### АБ15С-О230-ВМ112Э

Модель	АБ15С-О230-ВМ112Э
Мощность максимальная (кВт)	16.5
Мощность номинальная (кВт)	15
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	230
Сила тока номинальная (А)	65,2

#### Альтернатор

Модель	NX 15
Тип	Однофазный, соединение треугольник
Коэффициент мощности	1.0
Количество фаз	1
Степень защиты	IP 23
Регулятор напряжения	AVR

#### Двигатель

Марка и модель	Loncin LC2V90FG
Мощность (кВт)	22
Тип топлива	Бензин
Рекомендуемое масло	SAE10W30, 10W40
Рабочий объем двигателя (л)	0.999
Кол-во цилиндров	2 (V-образный)
Диаметр и ход поршня (мм)	90x78.5
Система охлаждения	Воздушная
Система запуска	Электростартер
Тип аккумуляторной батареи (В/А-ч)	12/45
Расход топлива (л/ч)	5.2
Объем масляной системы (л)	2.5
Скорость вращения (об/мин)	3000

#### Общая информация

Объем топливного бака (л)	70
Уровень шума (дБ/7м)	85
Исполнение	На раме
Габариты (ДхШхВ) (мм)	1100x600x900
Вес (кг)	185