



## БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР

### АБ10С-Т400-ВМ112Э

Модель	АБ10С-Т400-ВМ112Э
Мощность максимальная (кВт)	11
Мощность номинальная (кВт)	10
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	400 / 230
Сила тока (А)	18,1

#### Альтернатор

Модель	NX 12
Тип	Трехфазный, соединение треугольник
Коэффициент мощности	0.8
Количество фаз	3
Степень защиты	IP 23
Регулятор напряжения	AVR

#### Двигатель

Марка и модель	Loncin LC2V78F-2
Мощность (кВт)	13,4
Тип топлива	Бензин
Рекомендуемое масло	SAE10W30, 10W40
Рабочий объем двигателя (л)	0.678
Кол-во цилиндров	2 (V-образный)
Диаметр и ход поршня (мм)	78x71
Система охлаждения	Воздушная
Система запуска	Электростартер
Тип аккумуляторной батареи (В/А-ч)	12/45
Расход топлива (л/ч)	3,9
Объем масляной системы (л)	1,5
Скорость вращения (об/мин)	3000

#### Общая информация

Объем топливного бака (л)	70
Уровень шума (дБ/7м)	80
Исполнение	На раме
Габариты (ДхШхВ) (мм)	1100x600x900
Вес (кг)	154