



БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР

АБ15-О230-ВМ111Э

Модель	АБ15-О230-ВМ111Э
Мощность максимальная (кВт)	16.5
Мощность номинальная (кВт)	15
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	230
Сила тока номинальная (А)	65,2

Альтернатор

Модель	NX 15
Тип	Однофазный, соединение треугольник
Коэффициент мощности	1.0
Количество фаз	1
Степень защиты	IP 23
Регулятор напряжения	AVR

Двигатель

Марка и модель	Loncin LC2V90FG
Мощность (кВт)	22
Тип топлива	Бензин
Рекомендуемое масло	SAE10W30, 10W40
Рабочий объем двигателя (л)	0.999
Кол-во цилиндров	2 (V-образный)
Диаметр и ход поршня (мм)	90x78.5
Система охлаждения	Воздушная
Система запуска	Электростартер
Тип аккумуляторной батареи (В/А-ч)	12/45
Расход топлива (л/ч)	5.2
Объем масляной системы (л)	2.5
Скорость вращения (об/мин)	3000

Общая информация

Объем топливного бака (л)	26
Уровень шума (дБ/7м)	85
Исполнение	На раме
Габариты (ДхШхВ) (мм)	1000x600x820
Вес (кг)	166